

2000 P 23439 DE

1

## Beschreibung

Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Strom-  
differentialschutzprinzip und Stromdifferentialschutzanord-  
nung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Erzeugen ei-  
nes Auslösesignals nach dem Stromdifferentialschutzprinzip  
bei einem Fehler auf einem Abschnitt eines elektrischen Ener-  
gieversorgungsnetzes, bei dem Differenzstromwerte auf Über-  
schreiten eines vorgegebenen unteren Grenzwertes des Diffe-  
renzstromes (Differenzstromgrenzwert) sowie auf Überschreiten  
mit einem Kennlinienfaktor bewerteter Stabilisierungsstrom-  
werte überwacht werden und das Auslösesignal erzeugt wird,  
wenn gleichzeitig positive Ergebnisse beider Überwachungen  
vorliegen.

Ein Verfahren dieser Art ist aus der deutschen Patentschrift  
DE 44 36 254 C1 bekannt. Bei diesem bekannten Verfahren wer-  
den mittels Stromwandlern Ströme an den Enden eines Abschnit-  
tes eines elektrischen Energieversorgungsnetzes erfasst, der  
auf das Auftreten eines inneren Fehlers zu überwachen ist.  
Die mittels der Stromwandler gewonnenen Ströme werden bei dem  
bekannten Verfahren in einer Messwertvorverarbeitungseinrich-  
tung in effektivwertproportionale Messgrößen umgewandelt, mit  
denen Differenz- und Stabilisierungsstromwerte gewonnen wer-  
den. Um einen Fehler auf dem zu überwachenden Abschnitt eines  
Energieversorgungsnetzes zu erfassen, werden Differenzstrom-  
werte auf Überschreiten eines vorgegebenen unteren Grenzwer-  
tes des Differenzstromes (Differenzstromgrenzwert) sowie auf  
Überschreiten mit einem Kennlinienfaktor bewerteter Stabili-  
sierungsstromwerte überwacht; es wird das Auslösesignal er-

10061454.020402

2000 P 23439 DE

2

zeugt, wenn gleichzeitig positive Ergebnisse beider Überwachungen vorliegen.

5 Besondere Vorkehrungen müssen bei dem bekannten Verfahren gegen Fehlauslösungen infolge von Sättigungserscheinungen in den Stromwandlern getroffen werden. Stromwandler übertragen nämlich unter Umständen nur für jeweils einen begrenzten kurzen Zeitraum jeder Periode die Messwerte einwandfrei, weil sie bei größeren Stromwerten in Sättigung gehen. Durch die Sättigungserscheinungen in den Stromwandlern können an sich  
10 bezüglich des zu überwachenden Abschnittes außenliegende Fehler irrtümlicherweise als innere Fehler eingestuft werden, was dann zu unerwünschten Auslösungen führen kann. Um dem vorzubeugen, ist bei dem bekannten Verfahren nach dem Stromdifferentialschutzprinzip dafür gesorgt, dass nach Feststellen eines außen liegenden Fehlers im Zustand ungesättigter Stromwandler die Ausgabe eines Auslösesignals blockiert wird. Das Blockieren wird dabei nicht für eine fest vorgegebene  
15 Zeit vorgenommen, sondern erfolgt von einem von den jeweiligen Verhältnissen abhängigen Zeitpunkt an für eine vorgegebene Zeitdauer. Nach Ablauf dieser Zeitdauer kann das bekannte Verfahren dann wieder auf einen inneren Fehler ansprechen.

25 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Stromdifferentialschutzprinzip vorzuschlagen, mit dem bei einem inneren Fehler schnell und zuverlässig - unter Vermeidung von Fehlauslösungen bei äußeren Fehlern mit Wandlersättigung - ein Auslösesignal erzeugt werden kann.  
30

Zur Lösung dieser Aufgabe werden bei einem Verfahren der eingangs angegebenen Art erfindungsgemäß die Differenzstromwerte

10061454-020402

2000 P 23439 DE

3

und die Stabilisierungsstromwerte Stabilisierungsstrommomentanwerte mit Momentanwerten der am elektrischen Energieversorgungsnetz erfassten Ströme errechnet, und es wird eine dem Differentialquotienten des Stabilisierungsstromes nach der Zeit proportionale erste Messgröße gebildet und in einem Auswertungsvorgang überprüft, ob diese erste Messgröße einen vorgegebenen Grenzwert des Differentialquotienten des Differenzstromes nach der Zeit (Differenzstromquotientengrenzwert) überschreitet; es wird ferner eine dem Differentialquotienten des Differenzstromes nach der Zeit proportionale zweite Messgröße gebildet und in einem weiteren Auswertungsvorgang überprüft, ob die zweite Messgröße den Differenzstromquotientengrenzwert übersteigt, und es wird das Auslösesignal erzeugt, wenn beide Auswertungsvorgänge gleichzeitig mit den beiden Überwachungen positive Ergebnisse erbringen.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens wird darin gesehen, dass durch die Verarbeitung von Momentanwerten der am elektrischen Energieversorgungsnetz erfassten Ströme zunächst einmal der Rechenaufwand vergleichsweise gering gehalten werden kann. Dies wird noch dadurch gefördert, dass die Auswertungsvorgänge beim erfindungsgemäßen Verfahren relativ einfach ablaufen, so dass insgesamt der Rechenaufwand vergleichsweise gering ist. Andererseits besteht mit dem erfindungsgemäßen Verfahren die vorteilhafte Möglichkeit, die Rechenoperationen in vergleichsweise kurzen Abständen durchführen zu können, ohne eine relativ große Datenverarbeitungseinrichtung einsetzen zu müssen.

Um mit besonders hoher Sicherheit Fehlauslösungen bei äußeren Fehlern mit einhergehender Sättigung der Stromwandler auszuschließen, wird bei einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens geprüft, ob die erste Messgröße grö-

204020-454T900F

2000 P 23439 DE

4

ßer als die zweite Messgröße ist, und ggf. das Auslösesignal erzeugt.

5 Ferner hat es sich zur weiteren Steigerung der Zuverlässigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens als vorteilhaft herausgestellt, wenn überprüft wird, ob die zweite Messgröße die mit dem Kennlinienfaktor bewertete erste Messgröße überschreitet; ggf. wird das Auslösesignal erzeugt.

10 Um bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zu verhindern, dass aufgrund von Impedanzunterschieden der Einspeisungen bei einem Fehler auf dem zu überwachenden Abschnitt des elektrischen Energieversorgungsnetzes ein scheinbarer Fehlerort außerhalb des Abschnittes erkannt wird, wird bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens  
15 jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße kleiner als Null wird, der kleinste Wert des Stabilisierungsstroms bestimmt wird, und jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße größer als Null wird, ihr größter Wert bestimmt wird; es wird überprüft, ob der Stabilisierungsstrom größer als das KMIN-Fache des kleinsten Wertes des  
20 Stabilisierungsstroms ist mit  $1 < KMIN < \sqrt{2}$  sowie des 0,5fachen Wertes des größten Wertes ist und gegebenenfalls das Auslösesignal erzeugt.

25 Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Auslösesignal erzeugt, wenn bei den Auswertungsvorgängen und den Überwachungen  $N_s$ -Mal hintereinander positive Ergebnisse erzielt worden sind, wobei  $N_s$  frei wählbar ist. Damit lässt sich eine Schnellauslösung bewirken,  
30 wenn  $N_s$  sehr klein, z. B.  $N_s=1$  oder  $N_s=2$  gewählt wird.

10061454-020402

2000 P 23439 DE

5

Lässt sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren keine Schnell-  
auslösung erreichen, dann wird vorteilhafterweise beim Aus-  
bleiben von Ns-Ergebnissen das Auslösesignal dann erzeugt,  
wenn mindestens die Überwachungen Nz-Mal positive Ergebnisse  
5 erbracht haben mit  $Ns < Nz$ .

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird es zur Vermeidung  
von Fehlauflösungen ferner als vorteilhaft angesehen, wenn  
beim Ausbleiben eines Auslösesignals ein internes Sperrsignal  
10 erzeugt wird, wenn die erste Messgröße größer ist als der  
Grenzwert dieser Größe, ferner die zweite Messgröße kleiner  
ist als der mit dem k-Faktor bewertete Momentanwert der ers-  
ten Messgröße und dabei der Momentanwert des Stabilisierungs-  
stroms größer ist als ein Grenzwert, ein erster umbewerteter  
15 Grenzwert, ein zweiter umbewerteter Grenzwert und ein als  
Mittelwert aus vorangehenden Werten berechneter Vergleichs-  
wert.

Die Erfindung bezieht sich ferner auf eine Stromdifferential-  
20 schutzanordnung für einen Abschnitt eines elektrischen Ener-  
gieversorgungsnetzes mit einer Messwertvorverarbeitungsein-  
richtung, in der aus an den Enden des Abschnittes erfassten  
Strömen fortlaufend jeweils Differenzstromwerte und diesen  
jeweils zugeordnete Stabilisierungsstromwerte gebildet wer-  
25 den, mit einer der Messwertvorverarbeitungseinrichtung nach-  
geordneten Auswerteeinrichtung, in der der Differenzstrom  
darauf geprüft wird, ob er einen vorgegebenen Differenzstrom-  
grenzwert überschreitet, und mit einer Logikschaltung, die  
eingangsseitig an die Auswerteeinrichtung angeschlossen ist  
30 und einen Ausgang zur Abgabe eines Auslösesignals aufweist.  
Eine solche Stromdifferentialschutzanordnung ist in der ein-  
gangs bereits behandelten deutschen Patentschrift  
DE 44 36 254 C1 beschrieben.

10061454.020402

2000 P 23439 D

6

Um mit einer solchen Stromdifferentialschutzanordnung schnell und zuverlässig Auslösesignale bei einem inneren Fehler auf den zu überwachenden Abschnitt eines elektrischen Energieversorgungsnetzes gewinnen zu können, ist erfindungsgemäß die Messwertvorverarbeitungseinrichtung so ausgebildet, dass sie Differenzstrommomentanwerte und Stabilisierungsstrommomentanwerte erzeugt; ferner ist einem mit Stabilisierungsstrommomentanwerten beaufschlagten ersten Differenzierer eine erste Grenzwertstufe nachgeordnet, die eingangsseitig auch an einen Differenzstromquotientengrenzwert-Geber angeschlossen; es ist auch einem mit Differenzstrommomentanwerten beaufschlagten zweiten Differenzierer eine zweite Grenzwertstufe nachgeordnet, die eingangsseitig auch an den Differenzstromquotientengeber angeschlossen ist, und den Grenzwertstufen ist die Logikschaltung nachgeordnet, die beim Vorliegen von Ausgangssignalen der Grenzwertstufen das Auslösesignal erzeugt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltung dieser Stromdifferentialschutzanordnung ergeben sich aus den Ansprüchen 9 bis 13, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Aufbau der erfindungsgemäßen Stromdifferentialschutzanordnung insgesamt zweckmäßigerweise durch eine Datenverarbeitungseinrichtung erfolgt.

Zur weiteren Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Stromdifferentialschutzanordnung ist in der Figur 1 ein Blockschaltbild zur Beschreibung des Ablaufs eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens und in Figur 2 eine Ausführungsform einer Logikschaltung des Blockschaltbildes gemäß Figur 1

2000 P 23439 DE

7

wiedergegeben.

Die Figur 1 zeigt einen auf Fehler zu überwachenden Abschnitt E eines Energieversorgungsnetzes N, der von Stromwandlern W1 und W2 begrenzt ist. Mittels der Stromwandler W1 und W2 werden den Strömen durch die Primärwicklungen dieser Wandler proportionale Sekundärströme  $i_1$  und  $i_2$  gewonnen, die einer Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV mit nachgeordneter Auswerteeinrichtung AW zugeführt werden.

In dieser Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV sind u. a. Tiefpässe vorhanden, mit denen beispielsweise durch äußere elektromagnetische Beeinflussung verursachte Veränderungen der Ströme  $i_1$  und  $i_2$  eliminiert werden. Ferner werden in der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV Differenzstrommomentanwerte  $i_d$  gemäß der nachstehenden Gleichung (1) gebildet.

$$i_d = \left| \sum (i_1, i_2) \right| \quad (1)$$

In der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV werden auch Stabilisierungsstrommomentanwerte  $i_s$  gemäß der nachstehenden Gleichung (2) erzeugt.

$$i_s = \sum |i_1| |i_2| \quad (2)$$

Der Theorie nach lässt sich durch Betrachtung der Ströme  $i_d$  und  $i_s$  auf einen fehlerfreien Abschnitt E schließen, wenn der Differenzstrom  $i_d$  Null ist; ein Fehler auf dem Abschnitt E ist dann gegeben, wenn der Differenzstrom  $i_d$  genauso groß wie der Stabilisierungsstrom  $i_s$  ist. In der Praxis sind die Verhältnisse jedoch erheblich komplizierter, weil bei der Erfassung der Sekundärströme  $i_1$  und  $i_2$  Messfehler durch den Ein-

10061454.020402

2000 P 23439 DE

8

satz der Stromwandler W1 und W2 auftreten. Diese Messfehler sind dann besonders groß, wenn die Stromwandler W1 und W2 in die Sättigung gelangen, was bei einem Kurzschluss im Energieversorgungsnetz N mit einhergehenden Kurzschlussströmen der Fall sein kann.

In der Praxis wird deshalb im Falle eines Fehlers auf dem Abschnitt E angenommen, dass dann

$$id > idg \quad (5)$$

$$id > K \cdot is \quad (6)$$

Dabei ist mit  $idg$  ein Grenzwert des Differenzstromes  $id$  gemeint. Mit  $K$  ist ein Kennlinienfaktor bezeichnet, der in bekannter Weise in seiner Größe zwischen Null und 1 liegt. Mit diesem Kennlinienfaktor  $K$  wird berücksichtigt, dass Messfehler bei der Erfassung der Ströme  $i1$  und  $i2$  mit wachsendem Strom auf dem Abschnitt E größer werden können, dass über den Abschnitt E fließende normale Lastströme dem Fehlerstrom überlagert sein können und unterschiedliche Impedanzen angeschlossener Leitungen Phasenunterschiede bewirken können. Unter den üblichen Betriebsverhältnissen der Netze kann eine ausreichende Stabilität einer mit diesen Kriterien arbeitenden Stromdifferentialschutzanordnung erreicht werden, wenn der Differenzstromgrenzwert  $idg$  und der Kennlinienfaktor  $K$  hoch genug eingestellt werden; dabei ist aber zu beachten, dass eine für den Anwendungsfall befriedigende Empfindlichkeit gesichert sein muss, indem diese Größen niedrig genug eingestellt werden.

Den Gleichungen (5) und (6) ist bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 dadurch Rechnung getragen, dass an einen Diffe-



2000 P 23439 DE

9

- renzstrommomentanwerte id führenden Ausgang A1 der Messvor-  
verarbeitungseinrichtung MV mit einem Eingang eine Ver-  
gleichsanordnung VA1 der Auswerteeinrichtung AW angeschlossen  
ist; mit ihrem anderen Eingang ist die Vergleichsanordnung  
5 VA1 an einen Grenzwertgeber Glg angeschlossen, der an seinem  
Ausgang eine dem Differenzstromgrenzwert igd proportionale  
Messgröße abgibt. Außerdem ist an den Ausgang A1 der Mess-  
wertvorverarbeitungseinrichtung MV eine weitere Vergleichsan-  
ordnung VA2 mit ihrem einen Eingang angeschlossen; ein weite-  
10 rer Eingang dieser weiteren Vergleichsanordnung VA2 ist über  
eine Bewertungsstufe B mit einem weiteren Ausgang A2 der  
Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV verbunden; an diesem  
Ausgang A2 treten Stabilisierungsstrommomentanwerte is auf.
- 15 Ist die Gleichung (5) erfüllt, dann wird von der Vergleichsan-  
ordnung VA1 ein Betätigungssignal an einen Eingang E1 einer  
Logikschaltung L abgegeben, die der Auswerteeinrichtung AW  
nachgeordnet ist. Ist die Gleichung (6) erfüllt, dann liefert  
die weitere Vergleichsanordnung VA2 ein Betätigungssignal an  
20 einen Eingang E2 der Logikschaltung L.

- Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird von der Logik-  
schaltung L, deren Funktion später noch im einzelnen be-  
schrieben wird, nicht bereits dann ein Auslösesignal A er-  
25 zeugt, wenn an beiden Eingängen E1 und E2 Betätigungssignale  
der Vergleichsanordnungen VA1 und VA2 anstehen, sondern es  
müssen zur Ausgabe des Auslösesignals A noch weitere - unten  
näher beschriebene - Bedingungen erfüllt sein.

- 30 Zur Überprüfung der weiteren Bedingungen ist an den weiteren  
Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV ein  
erster Differenzierer DS angeschlossen, der an seinem Ausgang  
eine dem Differentialquotienten des Stabilisierungsstromes is

10061454.020402

2000 P 23439 DE

10

nach der Zeit proportionale erste Messgröße  $isd$  erzeugt.  
Diese erste Messgröße  $isd$  wird einem Eingang einer ersten  
Grenzwertstufe  $G_s$  zugeführt, die mit ihrem anderen Eingang an  
einem Differenzstromquotientengrenzwert-Geber  $G_1$  liegt. Mit  
5 diesem Geber  $G_1$  wird ein Grenzwert des Differentialquotienten  
des Differenzstromes  $id$  nach der Zeit vorgegeben, der im Fol-  
genden kurz mit Differenzstromquotientengrenzwert  $igd_1$  be-  
zeichnet wird. Ist die erste Messgröße  $isd$  größer als der  
Differenzstromquotientengrenzwert  $igd_1$ , gilt also die Bezie-  
10 hung (7)

$$isd > igd_1$$

(7)

dann wird von der ersten Grenzwertstufe  $G_s$  ausgangsseitig an  
15 einen Eingang  $E_3$  der Logikschaltung  $L$  ein weiteres Betäti-  
gungssignal abgegeben.

Auch dem einen Ausgang  $A_1$  der Messvorverarbeitungseinrichtung  
MV ist ein zweiter Differenzierer  $D_d$  nachgeordnet, der an  
20 seinem Ausgang eine zweite Messgröße  $idd$  erzeugt, die dem  
Differentialquotienten des Differenzstromes  $id$  nach der Zeit  
entspricht. Diese zweite Messgröße  $idd$  liegt an einem Eingang  
einer zweiten Grenzwertstufe  $G_d$ , deren anderer Eingang eben-  
falls mit dem einen Geber  $G_1$  verbunden ist. Ist die zweite  
25 Messgröße  $idd$  größer als der Differenzstromgrenzwert  $igd_1$ ,  
gilt also die nachstehende Gleichung (8)

$$idd > igd_1$$

(8)

30 dann wird von dieser zweiten Grenzwertstufe  $G_d$  an einen Ein-  
gang  $E_4$  der Logikschaltung  $L$  ein zusätzliches Betätigungs-  
signal abgegeben.

2000 P 23439 DE

11

Durch die zusätzlichen Signale an den Eingängen E3 und E4 ist das erfindungsgemäße Verfahren schon vergleichsweise sicher in Bezug auf unerwünschte Fehlauslösungen geworden, es lässt sich jedoch in seiner Funktionsweise im Hinblick auf die Vermeidung von Fehlauslösungen noch sicherer gestalten, wenn eine weitere Beziehung (9) berücksichtigt wird, die nachstehend aufgeführt ist.

$$isd > idd$$

(9)

10

In der Figur 1 ist dazu ein erster Komparator K1 vorgesehen, der mit seinem einen Eingang an dem Ausgang des zweiten Differenzierers Dd liegt und somit mit der zweiten Messgröße idd beaufschlagt ist; ein weiterer Eingang des ersten Komparators K1 ist an den Ausgang des einen Differenzierers Ds angeschlossen und daher mit der einen Messgröße isd beaufschlagt. Ist die obige Beziehung (9) erfüllt, dann gibt der eine Komparator K1 ein zusätzliches Betätigungssignal an einen Eingang E5 der Logikschaltung L ab.

20

An einen weiteren Eingang E6 der Logikschaltung L liegt mit seinem Ausgang ein zweiter Komparator K2, der zur Auswertung der nachstehenden Beziehung (10) dient.

$$idd > K \cdot isd$$

(10)

25

Zu diesem Zweck ist der zweite Komparator K2 mit einem Eingang an den Ausgang des zweiten Differenzierers Dd angeschlossen. Ein weiterer Eingang des zweiten Komparators K2 ist über eine Umwertungsstufe U1 an den Ausgang des ersten Differenzierers Ds angeschlossen. Ist die Bedingung (10) erfüllt, dann gibt der zweite Komparator K2 ein Betätigungssignal an den Eingang E6 der Logikschaltung L ab.

30

10061454.020402

2000 P 23439 DE

12

Ferner ist bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 eine Prüfschaltung P vorgesehen, die mit ihrem Eingang am Ausgang des zweiten Differenzierers Dd liegt und überprüft, ob die zweite Messgröße  $i_{dd}$  größer als Null ist. Ist dies der Fall, dann gibt sie einen Impuls an einen Eingang E7 der Logikschaltung L ab. Ein weiterer Eingang E8 der Logikschaltung L ist mit einem Ausgang einer Vergleicherstufe VS verbunden. Diese ist an einem Eingang mit dem Stabilisierungsstrom  $i_s$  beaufschlagt, während ihr anderer Eingang über eine Bewertungseinrichtung BE mit einer Ermittlungseinrichtung U verbunden ist; diese ist eingangsseitig mit dem Stabilisierungsstrom  $i_s$  beaufschlagt und stellt den aktuell kleinsten Wert  $i_{smin}$  und des größten Wertes  $i_{smax}$  des Stabilisierungsstroms fest. Ist die nachstehende Beziehung (11) erfüllt,

$$0,5i_{smax} < i_s > KMIN \cdot i_{smin} \quad (11)$$

dann wird von der Vergleichsstufe VS ein Signal über den Eingang E8 an die Logikschaltung L abgegeben.

Die Logikschaltung L weist außerdem Eingänge E11, E12, E13, E14 und E15 auf. An den Eingang E11 ist eine erste Vergleicherstufe V1 angeschlossen, die eingangsseitig an den Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV und einen zweiten Grenzwertgeber G2g angeschlossen ist. Die Vergleicherstufe V1 überprüft, ob die Beziehung (12) eingehalten ist:

$$i_s > i_{sh} \quad (12)$$

2000 P 23439 DE

13

Ist dies der Fall, dann wird ein Sperrsignal an den Eingang E11 abgegeben.

An den Eingang E12 ist eine zweite Vergleichsstufe V2 mit ihrem Ausgang angeschlossen; mit ihrem einen Eingang ist die zweite Vergleichsstufe V2 über eine Umwertungsstufe U2 (Faktor 1/K) an den Grenzwertgeber G1g für den Differenzstromquotientengrenzwert idg angeschlossen, während der andere Eingang direkt mit dem Stabilisierungsstrom is beaufschlagt ist. Es wird somit mit der zweiten Vergleichsstufe V2 anhand eines ersten umbewerteten Grenzwertes idg/K die folgende Bedingung (13) überprüft:

$$is > idg / K$$

(13)

Ist diese Bedingung und gleichzeitig mit einem zweiten umbewerteten Grenzwert  $1,5 \cdot idg$  die Bedingung  $is > 1,5 \cdot idg$  erfüllt, dann tritt am Eingang E12 der Logikschaltung L ein Sperrsignal auf.

Eine dritte Vergleichsstufe V3 ist eingangsseitig einerseits mit dem Ausgang des ersten Differenzierers DS und andererseits mit dem Ausgang des zweiten Gebers G2 verbunden; ausgangssseitig ist die dritte Vergleichsstufe V3 mit dem Eingang E13 der Logikschaltung L verbunden und gibt an diese ein Sperrsignal dann ab, wenn die folgende Bedingung (14) erfüllt ist:

$$isd > igd2$$

(14)

Eine vierte Vergleichsstufe V4 ist eingangsseitig einerseits über eine weitere Umwertungsstufe U3 (Faktor KA) mit dem weiteren Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV

20061454-020402

2000 P 23439 DE

14

verbunden sowie andererseits direkt mit dem einen Ausgang A1 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV. Ausgangsseitig ist die vierte Vergleichsstufe V4 mit einem Eingang E14 der Logikschaltung L verbunden und gibt an diesen Eingang ein Sperrsignal ab, wenn die folgende Beziehung (15) erfüllt ist:

$$id < KA \cdot is \quad (15)$$

Schließlich wird mittels einer Vergleichereinrichtung VE überprüft, ob die nachstehenden Beziehungen (16) und (17) erfüllt ist:

$$is > KMIN \cdot is_{min} \quad (16)$$

$$is > 0,5 \cdot is_{max} \quad (17)$$

Zu diesem Zwecke ist die Vergleichseinrichtung VE eingangsseitig direkt mit dem Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV verbunden; ausgangsseitig ist die Vergleichseinrichtung VE mit dem Eingang E15 der Logikschaltung L verbunden. In der Vergleichereinrichtung wird ein berechneter Vergleichswert ermittelt, indem von dem Effektivwert des Stabilisierungsstromes  $is_{eff}$  ein Vergleichswert subtrahiert wird. Der berechnete Vergleichswert wird mit dem Momentanwert des Stabilisierungsstromes  $is$  verglichen.

Wie die Figur 2 erkennen lässt, weist die der Auswerteeinrichtung AW nachgeordnete Logikschaltung L eingangsseitig mehrere UND-Glieder UG1 bis UG5 auf, die in der aus der Figur 2 ersichtlichen Weise eingangsseitig mit den Eingängen E1 bis E14 der Logikschaltung verbunden sind. Ist die erste Messgröße  $isd$  kleiner als der vorgegebene Differenzstromquotientengrenzwert  $igd1$ , und kleiner als die zweite Messgröße  $idd$  und übersteigt auch die zweite Messgröße  $idd$  diesen Grenzwert

20061454-020402

2000 P 23439 DE

15

nicht und ist sie kleiner als die mit dem Kennlinienfaktor  $k$  bewertete erste Messgröße  $isd$ , dann wird am Ausgang des UND-Gliedes UG5 ein Sperrglied B erzeugt, wenn die Bedingungen

$$\begin{aligned} 5 \quad isd &> igd2 \\ idd &> k \cdot isd \end{aligned}$$

gegeben sind und gleichzeitig für den Momentanwert des Stabilisierungsstromes  $is$  gilt:

$$\begin{aligned} 10 \quad is &> ish \\ is &> idg / k \\ is &> 1,5 \cdot idg \\ is &> im \end{aligned}$$

15 Dabei bezeichnet  $im$  einen Vergleichswert, der aus vorangehenden Effektivwerten des Stabilisierungsstromes  $is$  zuzüglich einem Schwellwert berechnet wird. Das Sperrsignal B trifft also bei einem äußeren Fehler bezüglich des zu überwachenden

20 Abschnitts E des Energieversorgungsnetzes N auf.

Mit dem Sperrsignal B wird einerseits ein weiteres UND-Glied UG6 und andererseits ein eine Schnellstufe bildender Zähler Z1 an seinem Rücksetzeingang beaufschlagt, so dass beim Auftreten des Sperrsignals B und einem Signal am Empfang E15 ein

25 Zeitgeber ZG zurückgesetzt wird und auch der Zähler Z1 zurückgesetzt wird. Es wird damit ein weiterer Zähler Z2 wirksam, der als Zeitstufe wirkt und bei einem Zählerstand größer als der von einem Geber G22 vorgegebene Zählwert  $Nz$  über einen

30 Vergleich VZ2 und ein zusätzliches UND-Glied UG7 ein Signal an ein ODER-Glied OG abgibt.

10061454.020402

2000 P 23439 DE

16

Die Schnellstufe mittels des Zählers Z1 wird wirksam, wenn in einem nachgeschalteten Vergleicher VZ1 ermittelt wird, dass im Zähler Z1 ein Zählerstand erreicht ist, der größer als ein vorgegebener Zählwert Ns eines weiteren Gebers GZ1 ist. Ns ist dabei erheblich kleiner als Nz gewählt. Ist der Zählerstand des Zählers Z1 größer als Ns, wird das Auslösesignal A erzeugt.

204020.454T900T



2000 P 23439 DE

17

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals (A) nach dem Stromdifferentialschutzprinzip bei einem Fehler auf einem Abschnitt (E) eines elektrischen Energieversorgungsnetzes, bei dem
- Differenzstromwerte ( $i_d$ ) auf Überschreiten eines vorgegebenen unteren Grenzwertes des Differenzstromes ( $i_d$ ) (Differenzstromgrenzwert ( $i_{gu}$ )) sowie auf Überschreiten mit einem Kennlinienfaktor (K) bewerteter Stabilisierungsstromwerte ( $i_s$ ) überwacht werden und
  - das Auslösesignal (A) erzeugt wird, wenn gleichzeitig positive Ergebnisse beider Überwachungen vorliegen,
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s
- die Differenzstromwerte ( $i_d$ ) und die Stabilisierungsstromwerte ( $i_s$ ) mit Momentanwerten der an dem Abschnitt (E) des elektrischen Energieversorgungsnetzes erfassten Ströme ( $i_1$ ,  $i_2$ ) als Momentanwerte errechnet werden,
  - eine dem Differentialquotienten des Stabilisierungsstromes ( $i_s$ ) nach der Zeit proportionale erste Messgröße ( $i_{sd}$ ) gebildet und in einem Auswertungsvorgang überprüft wird, ob diese erste Messgröße ( $i_{sd}$ ) einen vorgegebenen Grenzwert des Differentialquotienten des Differenzstromes nach der Zeit (Differenzstromquotientengrenzwert ( $i_{gd1}$ ) überschreitet,
  - eine dem Differentialquotienten des Differenzstromes ( $i_d$ ) nach der Zeit proportionale zweite Messgröße ( $i_{dd}$ ) gebildet und in einem weiteren Auswertungsvorgang überprüft wird, ob die zweite Messgröße ( $i_{dd}$ ) den Differenzstromquotientengrenzwert ( $i_{gd1}$ ) übersteigt, und
  - das Auslösesignal (A) erzeugt wird, wenn beide Auswertungsvorgänge gleichzeitig mit den beiden Überwachungen positive Ergebnisse erbringen.

10061454.020402

2000 P 23439 DE

18

## 2. Verfahren nach Anspruch 1.

dadurch gekennzeichnet, dass

- geprüft wird, ob die erste Messgröße (isd) größer als die  
5 zweite Messgröße (idd) ist, und gegebenenfalls das Auslösesignal (A) erzeugt wird.

## 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 10 - geprüft wird, ob die zweite Messgröße (idd) die mit dem Kennlinienfaktor (K) bewertete erste Messgröße (isd) überschreitet, und gegebenenfalls das Auslösesignal (A) erzeugt wird.

## 4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße (isd) kleiner als Null wird, der kleinste Wert (ismin) des Stabilisierungsstroms (is) bestimmt wird,
- jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße  
20 (isd) größer als Null wird, ihr größter Wert (ismax) bestimmt wird, und
- überprüft wird, ob der Stabilisierungsstrom (is) größer als das KMIN-fache des kleinsten Wertes (ismin) mit  
 $1 < KMIN < \sqrt{2}$  sowie des 0,5fachen Wertes des größten Wertes (ismax) ist und  
25 - gegebenenfalls das Auslösesignal (A) erzeugt wird.

## 5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 30 - das Auslösesignal (A) erzeugt wird, wenn bei den Auswertungsvorgängen und den Überwachungen  $N_s$ -Mal hintereinander positive Ergebnisse erzielt worden sind, wobei  $N_s$  frei wählbar ist.

20061454-020402

2000 P 23439 DE

19

6. Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

- beim Ausbleiben von Ns-Ergebnissen das Auslösesignal (A)
- 5 dann erzeugt wird, wenn mindestens die Überwachungen Nz-Mal positive Ergebnisse erbracht haben mit  $Ns \ll Nz$ .

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 10 beim Ausbleiben eines Auslösesignals (A) ein internes Sperrsignal (B) erzeugt wird, wenn
- die erste Messgröße (isd) größer ist als der Grenzwert dieser Größe (igd2),
- ferner die zweite Messgröße (idd) kleiner ist als der mit
- 15 dem k-Faktor bewertete Momentanwert der ersten Messgröße ( $k \cdot isd$ ) und dabei der Momentanwert des Stabilisierungsstroms (is) größer ist als
- ein Grenzwert (ish),
- ein erster unbewerteter Grenzwert ( $idg/k$ ),
- 20 - ein zweiter unbewerteter Grenzwert ( $1,5 \cdot idg$ ) und
- ein als Mittelwert aus vorangehenden Werten berechnete Vergleichswert (iseff-Vergleichswert).

8. Verfahren nach Anspruch 7,

25 dadurch gekennzeichnet, dass

- nach dem Erzeugen eines Sperrsignals ein Auslösesignal erst dann erzeugt wird, wenn mindestens Nz-Mal die Überwachungen und/oder die Auswertungen ein positives Ergebnis erbracht haben.

30

9. Stromdifferentialschutzanordnung für einen Abschnitt (E) eines elektrischen Energieversorgungsnetzes mit

10061454.020402

2000 P 23439 DE

20

- einer Messwertvorverarbeitungseinrichtung (MV), in der aus an den Enden des Abschnittes (E) erfassten Strömen ( $i_1$ ,  $i_2$ ) fortlaufend jeweils Differenzstromwerte ( $i_d$ ) und diesen jeweils zugeordnete Stabilisierungsstromwerte ( $i_s$ ) gebildet werden, mit

- einer der Messwertvorverarbeitungseinrichtung (MV) nachgeordneten Auswerteeinrichtung (AW),

- in der der Differenzstrom ( $i_d$ ) darauf geprüft wird, ob er einen vorgegebenen Differenzstromgrenzwert ( $i_{dg}$ ) überschreitet, und mit

- einer Logikschaltung (L1), die eingangsseitig an die Auswerteeinrichtung (AW) angeschlossen ist und einen Ausgang zur Abgabe eines Auslösesignals (A) aufweist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

die Messwertvorverarbeitungseinrichtung (MV) so ausgebildet ist, dass sie Differenzstrommomentanwerte und Stabilisierungsstrommomentanwerte ( $i_s$ ) erzeugt,

- einem mit Stabilisierungsstrommomentanwerten

( $i_s$ )beaufschlagten ersten Differenzierer (Ds) eine erste

Grenzwertstufe (Gs) nachgeordnet ist, die eingangsseitig

auch an einen Differenzstromquotientengrenzwert-Geber (G1) angeschlossen ist,

- einem mit Differenzstrommomentanwerten beaufschlagten

zweiten Differenzierer (Dd) eine zweite Grenzwertstufe

(Gd) nachgeordnet ist, die eingangsseitig auch an den Differenzstromquotienten-Geber (G19) angeschlossen ist, und

- den Grenzwertstufen die Logikschaltung (L1) nachgeordnet ist, die beim Vorliegen von Ausgangssignalen der Grenzwertstufen das Auslösesignal (A) erzeugt.

10. Stromdifferentialschutzanordnung nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

10061454.020402

2000 P 23439 D

21

- an die beiden Differenzierer (Dd, Ds) ein erster Komparator (K1) angeschlossen ist, der ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

5 11. Stromdifferentialschutzanordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass

- dem ersten Differenzierer (Ds) über eine Umwertungsstufe (U1) und dem zweiten Differenzierer (Dd) mittelbar ein zweiter Komparator (K2) nachgeordnet ist, der ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

12. Stromdifferentialschutzanordnung und einem der Ansprüche 9 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 15 - eine Ermittlungseinrichtung (U) für den kleinsten Wert (ismin) des Stabilisierungsstroms (is) vorgesehen ist,
- an die Ermittlungseinrichtung (U) eine Bewertungseinrichtung (BE) angeschlossen ist und
- der Bewertungseinrichtung (BE) eine Vergleichsstufe (VS)
- 20 nachgeordnet ist, die eingangsseitig auch mit den Stabilisierungsstrommomentanwerten (is) beaufschlagt ist und ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

13. Stromdifferentialschutzanordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

- einem Geber (G1g) für den Differenzstromquotientengrenzwert (idg) und einem zweiten Geber (G2) für den Stabilisierungsquotientengrenzwert (igs) eine Vergleichsstufe (V1)
- 30 nachgeordnet ist, die ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist,
- eine weitere Vergleichsstufe (V2) eingangsseitig einerseits mit dem Eingang des ersten Differenzierers (Ds) und

10061454.020402

2000 P 23439 D

22

andererseits über eine weitere Umwertungsstufe (U2) mit einem Geber (G1g) für den Grenzwert (idg) des Differenzstromes (id) verbunden ist und ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist,

- 5 - eine dritte Vergleichsstufe (V3) eingangsseitig einerseits mit dem Ausgang des ersten Differenzierers (Ds) und andererseits mit dem Ausgang des weiteren Gebers (G2) verbunden ist und ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist,
- 10 - eine vierte Vergleichsstufe (V4) eingangsseitig einerseits an den Eingang des zweiten Differenzierers (Dd) und andererseits über eine dritte Umwertungsstufe (U3) an den Eingang des einen Differenzierers (Ds) angeschlossen ist und ausgangsseitig mit der Logikschaltung (L1) verbunden ist
- 15 und
- eine fünfte Vergleichsstufe (V5) eingangsseitig einerseits mit dem Ausgang des zweiten Differenzierers (Dd) und andererseits über eine vierte Umwertungsstufe (U3) mit dem Ausgang des ersten Differenzierers (Ds) verbunden ist und
- 20 ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

20061454.020402

2000 P 23439 D

23

## Zusammenfassung

Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Strom-  
differentialschutzprinzip und Stromdifferentialschutzanord-  
5 nung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anord-  
nung zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Stromdiffe-  
rentialschutzprinzip bei einem Fehler auf einem Abschnitt ei-  
10 nes elektrischen Energieversorgungsnetzes, bei dem Differenz-  
stromwerte und Stabilisierungsstromwerte erfasst und auf  
Überschreiten von Grenzwerten überwacht werden; es wird ein  
Auslösesignal erzeugt, wenn positive Ergebnisse der Überwa-  
chungen vorliegen.

15 Um bei einem solchen Verfahren zuverlässig und sicher bei ei-  
nem Fehler auf dem Abschnitt eines elektrischen Energiever-  
sorgungsnetzes ein Auslösesignal zu gewinnen, werden erfin-  
dungsgemäß die Differenzstromwerte ( $i_d$ ) und die Stabilisie-  
20 rungsstromwerte ( $i_s$ ) mit Momentanwerten der erfassten Netz-  
ströme als Momentanwerte errechnet. Es wird eine dem Diffe-  
rentialquotienten des Stabilisierungsstromes ( $i_s$ ) nach der  
Zeitproportionale erste Messgröße ( $i_{sd}$ ) sowie eine dem Diffe-  
rentialquotienten des Differenzstromes ( $i_d$ ) nach der Zeitpro-  
25 portionale zweite Messgröße ( $i_{dd}$ ) gebildet und es wird mit-  
tels Auswertung überprüft, ob die beiden Messgrößen ( $i_{sd}$ ,  
 $i_{dd}$ ) einen vorgegebenen Grenzwert des Differentialquotienten  
des Differenzstromes nach der Zeit ( $i_{gd}$ ) überschreiten. Wenn  
die Auswertungen und die Überwachungen positive Ergebnisse  
30 erbringen, wird das Auslösesignal (A) erzeugt.

Fig. 1